






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S81



Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
ALU weiß RAL9016	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs- klemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung	max. 4mm ² Doppel- belegung

Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!



Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S81
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S81
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD81
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD81ZLL-7	-	009.877.50Z	1,50 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD81ZLL-7-24	-	009.877.24	1,50 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW81ZLL-7	-	009.SW81.Z.b	1,50 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW81ZLL-7-24	-	009.SW81.Z24.b	1,50 kg	-	Zentralbatterie 24 V


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandmontage (SW):




Montage mit
Wandausleger (SW...-WA):


2 Kabeleinführungen




Wandseite des
Wandauslegers:



Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)



optional:
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

