

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE A1-5LUX



Gehäuse	Erkennungsweite	Temperatur ta ELL	Netzklemme 230V
ALU silber eloxiert	24 m	+5...+40°C	max. 2,5mm ² Doppel- belegung
	Schutzart	Schutzklasse 230V AC/DC	Einspeisung für ELL
	IP 40	I	230V AC

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

Brandmelder Bestell-Bez.: FM	Löschschlauch Bestell-Bez.: FS	Wandmontage (WA)	Geräte zur Brandbekämpfung Bestell-Bez.: FG	Feuerwehrlleiter Bestell-Bez.: FL
Feuerlöscher Bestell-Bez.: F	Brandmeldetelefon Bestell-Bez.: FT	Arzt Bestell-Bez.: NAZ	Scheibe zerschlagen Bestell-Bez.: NSZ	Evakuierungsstuhl Bestell-Bez.: NE
Sammelstelle Rollstuhl Bestell-Bez.: NSR	Sammelstelle Bestell-Bez.: NS	Notausstieg Bestell-Bez.: NN	Rettungsleiter über Fenster Bestell-Bez.: NL	Augendusche Bestell-Bez.: NA
Notruftelefon Bestell-Bez.: NT	Krankentrage Bestell-Bez.: NK	Erste Hilfe Bestell-Bez.: NH	Defibrillator Bestell-Bez.: NDF	Notdusche Bestell-Bez.: ND

Einzelbatterieeleuchten	Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)		
Spannung Netzklemme	230 V AC +6 % / -10 %, 50 - 60 Hz, Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ²		
Scheinleistungen	Piktogramm: 7,60 VA Lichtaustritt nach unten: 13,70 VA Gesamtleistung: 21,30 VA		
mögliche Montagehöhen	von 2,00 m bis 2,50 m		
Option	PC-Ballschutzabdeckung	Artikel: OPT_BSK_A1_1	

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batteriesatz
AW1ELL3-5Lux-SÜ	3 h	009.111.5 Lux	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01 + 4,8 V / 2,5 Ah - BF01
AW1ELL3-5Lux-BU	3 h	009.111.5.1 Lux	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01 + 4,8 V / 2,5 Ah - BF01

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm

