






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE A6



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU silber eloxiert	24 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_A6_1
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_A
- Acryl-Wandadapter Artikel: OPT_WANDAD_A6
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
AW6ELL3-7-SÜ	3 h	009.161.40.S	1,00 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ELL8-7-SÜ	8 h	009.161.408.S	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ELL3-7-BU	3 h	009.161.40.BU	1,00 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ELL8-7-BU	8 h	009.161.408.BU	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ELL3-7-FB	3 h	009.161.40.FB	1,00 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ELL8-7-FB	8 h	009.161.408.FB	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW6ZLL-7	-	009.161.50L7	0,90 kg	-
AW6ZLL-7-24	-	009.161.24.7	0,90 kg	-
AD6ELL3-7-ZG-SÜ	3 h	009.162.40.S	1,20 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD6ELL8-7-ZG-SÜ	8 h	009.162.40.8S	1,30 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD6ELL3-7-ZG-BU	3 h	009.162.40.BU	1,20 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD6ELL8-7-ZG-BU	8 h	009.162.40.8BU	1,30 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD6ELL3-7-ZG-FB	3 h	009.162.40.FB	1,20 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD6ELL8-7-ZG-FB	8 h	009.162.40.8FB	1,30 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD6ZLL-7-ZG	-	009.162.507	1,10 kg	-
AD6ZLL-7-ZG-24	-	009.162.50	1,10 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (AW):




Wandauslegermontage (AD...-WA):




Wandseite des Wandauslegers:




Deckenmontage mit Zusatzgehäuse, direkt (AD):



Deckenteil von Deckenzusatzgehäuse, Ansicht von oben:



Pendel- u. Seilmontage mit Deckenbaldachinschiene:



Maßangaben in mm

Änderungen vorbehalten!