






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S0



Gehäuse	Erkennungsweite	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V
ALU weiß RAL 9016	18 m	230V AC/DC	24V DC	max. 1,5mm ² Doppelbelegung
Schutzart	Temperatur ta ZLL + LLS24	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
IP 40	-10...+40°C	I	III - SELV	max. 1,5mm ²



Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!

Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,10 W
5,20 VA
0,08 A

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S0
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S0_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene



- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3_S0
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5_S0
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100_S0
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD0ZLL-4	-	009.701.51	0,75 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD0ZLL-4-24	-	009.701.51-24	0,75 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW0ZLL-4	-	009.SW0.Z.b	0,75 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW0ZLL-4-24	-	009.SW0.Z24.b	0,75 kg	-	Zentralbatterie 24 V


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S0

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SW):




Wandauslegermontage (SW...-WA):




Wandseite des
Wandauslegers:





Ansicht von oben (SD)
Deckenmontage, direkt:



optionale Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:



Änderungen
vorbehalten!

Maßangaben in mm