

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE A6-5Lux



Gehäuse	Erkennungsweite	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V
ALU silber eloxiert	24 m	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung
Schutzart	Temperatur ta ZLL + LLS24	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
IP 40	-10...+40°C	I	III - SELV	max. 4mm² Doppelbelegung


Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.



Brandmelder
Bestell-Bez.: FM



Löschschlauch
Bestell-Bez.: FS



Wandmontage (AW)



Geräte zur Brandbekämpfung
Bestell-Bez.: FG



Feuerwehrleiter
Bestell-Bez.: FL



Feuerlöscher
Bestell-Bez.: F



Brandmeldetelefon
Bestell-Bez.: FT



Arzt
Bestell-Bez.: NAZ



Scheibe zerschlagen
Bestell-Bez.: NSZ



Evakuierungsstuhl
Bestell-Bez.: NE



Sammelstelle Rollstuhl
Bestell-Bez.: NSR



Sammelstelle
Bestell-Bez.: NS



Notausstieg
Bestell-Bez.: NN



Rettungsleiter über Fenster
Bestell-Bez.: NL



Augendusche
Bestell-Bez.: NA



Notruftelefon
Bestell-Bez.: NT



Krankentrage
Bestell-Bez.: NK



Erste Hilfe
Bestell-Bez.: NH



Defibrillator
Bestell-Bez.: NDF



Notdusche
Bestell-Bez.: ND

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistungen im DC-Betrieb

2 unabhängig voneinander schaltbare Leuchtmittel

Piktogramm: 3,50 W
Lichtaustritt nach unten: 4,90 W
Gesamtleistung: 8,40 W

Scheinleistungen

Piktogramm: 5,80 VA
Lichtaustritt nach unten: 8,00 VA
Gesamtleistung: 13,80 VA

Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

Piktogramm: 0,13 A
Lichtaustritt nach unten: 0,24 A
Gesamtleistung: 0,37 A

mögliche Montagehöhen

von 2,00 m bis 2,50 m

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

(im Anlagensystem werden zwei Adressen benötigt)
Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung
- Acryl-Wandadapter
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Artikel: OPT_BSK_A6
Artikel: OPT_WANDAD_A6

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
AW6ZLL-5Lux	-	009.161.5_Lux	1,00 kg	-
AW6ZLL-5Lux-24	-	009.161.5.24_Lux	1,00 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm

